




Poda FenceAlarmens inbyggda batteri kan laddas med solpanelen SolarCharger (extrautrustning). Larmet kan dessutom drivas med både 12 V och 230 V.

ÖVERVAKAR DINA DJUR DYGNET RUNT

Poda FenceAlarm övervakar ditt elstängsel dygnet runt och skickar ett meddelande till din mobil vid driftstörningar. (Förutsätter GSM-täckning) SIM-kortet är inbyggt och du hanterar larmet enkelt via tillhörande app.

Enkelt att installera

Larmet har inbyggt SIM-kort, så det är ej nödvändigt med bindande telefonabonnemang. Anslut larmboxen till elstängslet och installera därefter tillhörande app på din mobil - och larmet är klart för användning!

Betala bara för det du behöver

Även utan abonnemang ger Poda FenceAlarm dig en statusuppdatering en gång per dygn. Med "Alarm+"-abonnemanget får du utöver automatiskt larm vid spänningsfall, dessutom extra funktioner, som elstängslets prestandahistorik och larmmeddelanden till ett obegränsat antal mottagare. De första 12 månaderna ingår abonnemanget Alarm+ utan kostnad.

Flexibelt och säkert

Poda FenceAlarm fungerar överallt där det finns GSM-täckning.

Larmet kan drivas med både 12 V, 230 V och ett inbyggt laddningsbart batteri, som kan driva larmet i ca 2 månader.

Som tillbehör finns även en solpanel, "SolarCharger" (artikelnummer 19514), som laddar det inbyggda batteriet.

Oavsett val av abonnemang tar du automatiskt emot ett meddelande per telefon när batteriet behöver laddas eller om stängselsvakten slutar skicka statusuppdateringar.

Tekniska specifikationer

Dimensioner

exklusive kontakt och antenn.

Vikt: 390 g

IP-klassificering

Kan monteras utomhus. Tål damm och vatten i enlighet med IP65

Strömförsörjning

230 V, 12 V eller inbyggt, laddningsbart batteri.

230 V strömförsörjning med kablar samt kablar med klämmor för ex. externt batteri på 12 V medföljer.

Inbyggt laddningsbart batteri: Li-ion, typ 18650, 3,7 V, 3,400 mAh. Driftstiden är 2 månader utan laddning.

Laddare med solpanel (SolarCharger) finns som extrautrustning.

Anslutning till elstängsel

Den gröna terminalen ansluts till en jordning. Kabel med klämma och jordspett ingår.

Den röda terminalen ansluts till elstängslet. Kabel med klämma medföljer.

App och systemkrav

Appen My.Luda.Farm från Appstore eller Google Play. Operativsystemet på din smartphone måste vara Apple iOS 6 eller senare/Android 5.1 eller senare. Du kan också använda webbläsaren på datorn. Gå till <https://my.luda.farm> och följ instruktionerna.

Funktioner med Gratis och betalande abonnemanget Alarm+

	Gratis	Alarm+ abonnemang
Automatiska larm	Nej	Ja
Antal mottagare	1	Obegränsat
Stängslets prestandahistorik	Nej	Ja, 60 dagar
Statusuppdatering	1 gång per dygn	Vid spänningsändringar
Varning vid låg batterinivå	Ja	Ja

Varunummer

Poda FenceAlarm

Varunr. 19513

SolarCharger

Varunr. 19514

Kontakta ditt Poda-center för aktuella priser på produkter och "Alarm+"-abonnemang