



Poda FenceAlarmens indbyggede batteri kan oplades med solpanelet SolarCharger (ekstraudstyr). Alarmen kan desuden drives med både 12V og 230V.

PASSER PÅ DINE DYR DØGNET RUNDT

Poda FenceAlarm sender en besked til din mobiltelefon, hvis elhegnet svigter. Det giver dig mulighed for at reagere hurtigt, så dine dyr ikke slipper ud.

Nem at installere

Alarmen har indbygget SIM-kort, så du slipper for teleselskaber, oprettelsesgebyrer og lange bindingsperioder. Tilslut alarmboksen til el-hegnet og installer en app på din mobil - så er alarmen klar til brug!

Betal kun for dét, du har brug for
Selv uden abonnement giver

Poda FenceAlarm dig en statusopdatering en gang i døgnet. Med abonnementet "Alarm+" får du for et beskedent beløb automatisk alarm ved spændingsfald, foruden ekstra funktioner såsom historik over el-hegnets ydelse og alarmbeskeder til et ubegrænset antal modtagere. 12 måneders gratis "Alarm+" er inkluderet i prisen.

Fleksibelt og sikkert

Poda FenceAlarm virker overalt, hvor der er GSM-dækning. Alarmen kan både drives med 12V, 230V og et indbygget, genopl-

deligt batteri, der kan drive alarmen i ca. 2 måneder.

Som tilbehør fås desuden et solpanel, "SolarCharger" (varenummer 19514), der oplader det indbyggede batteri.

Uanset valg af abonnement får du automatisk en besked på mobilen, når batteriet behøver opladning eller hvis alarmen ophører med at sende statusopdateringer.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

HxBxD: 14,5x9,2x5,5 cm, ekskl. stik og antenne.

Vægt: 390 gram

IP-klassificering

Kan monteres udendørs. Tåler støv og vand iht. IP65.

Strømforsyning

230V, 12V eller indbygget, genopladeligt batteri.

230V strømforsyning med tilledning samt tilledninger med klemmer til f.eks. eksternt 12V batteri medfølger.

Indbygget, genopladeligt batteri: Li-ion, type 18650, 3.7 V, 3,400 mAh. Driftstiden er 2 måneder uden opladning.

Oplader med solpanel (SolarCharger) fås som ekstraudstyr.

Tilslutning til elhegn

Den grønne terminal tilsluttes en jordforbindelse. Kabel med klemme samt jordspyd medfølger.

Den røde terminal tilsluttes el-hegnet. Kabel med klemme medfølger.

App og systemkrav

Appen My.Luda.Farm fra Appstore eller Google Play. Operativsystemet på din smartphone skal være Apple iOS 6 eller nyere / Android 5.1 eller nyere.

Du kan også anvende browseren på din computer. Gå til <https://my.luda.farm> og følg instruktionerne.

Funktioner med og uden abonnement

	Gratis	Alarm+ abonnement
Automatiske alarmer	Nej	Ja
Antal modtagere	1	Ubegrænset
Historik over hegnets ydelse	Nej	Ja, 60 dage
Statusopdatering	1 gang i døgnet	Ved spændingsændringer
Varsel for lavt batteriniveau	Ja	Ja

Varenumre

Poda FenceAlarm

Varenr. 19513

SolarCharger

Varenr. 19514

Kontakt dit Poda-center for aktuelle priser på produkter og Alarm+ abonnement